

MEDDELELSE

Elmateriel

nr. 5/09

(Erstatter Elmateriel nr. 19/04)

Februar 2009

MVE

Ledninger til transportable stikkontakter

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, 521.8.3, "må der i en stikprop eller en transportabel stikkontakt (forlængerled, tristikdåse m.v.) kun monteres en tilledning".

I sparestrømskinner er der behov for at montere en styreledning. Denne styreledning kan lovligt monteres, da den ikke betragtes som en tilledning.

DS/IEC 60884-1 og Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1 gælder for transportable stikkontakter. Opmærksomheden henledes på, at der på grund af styreledningen er særlige krav, som ikke fremgår af DS/IEC 60884-1 og Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1, fx krav til afstande mellem dele med ekstra lav spænding (f.eks. SELV eller PELV) og dele med andre spændinger.

Som eksempel kan nævnes transportable stikkontakter, der styres via USB-porten på en computer (sparestrømskinner). For denne type materiel gælder, at det anses for at være sikkert, hvis det tillige opfylder relevante krav iht. DS/EN 60950-1 "Sikkerhedsbestemmelser for databehandlingsudstyr".

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET